

## Vinculando um Cartão de Proximidade a um Usuário nos Equipamentos Biométricos (Parte 4)

1. Você **JA DEVE** ter o Usuário com "ID" criado; (Caso não ESTEJA, LEIA A Parte 2)
2. No menu, vá em "Cadastrados"... "Cadastro ControllID Flex (Biometria)";
3. Informe a Unidade e Complemento do Morador desejado;
4. Escolha o **NOME** da pessoa que deseja;



Bio Flex

no Banco de Dados: EDITAR MARCADO EXCLUIR MARCADO CADASTRAR ID/Cartão

Incluir, Excluir ou Alterar. Executar nos Equipamentos

1º. Pressione em "EDITAR MARCADO"

Dados Registrados no PC

(Obrigatório) Vincular a Pessoa: CELIA MARIA PENQUIS

ID: 1

Conversão Megand para Serial: 17342398 Converter

Serial (Hexa): 743029384606 \*\*

CONFIRMA CANCELAR

Digite os 8 ultimos numeros "W" do cartão ou chaveiro neste campo sem traço e pressione em "Converter".

Ira converter para o Padrão da Serial do Equipamento Biométrico.

Confirme

no Banco de Dados: EDITAR MARCADO EXCLUIR MARCADO CADASTRAR ID/Cartão

Incluir, Excluir ou Alterar. Executar nos Equipamentos

2º. Pressione em Executar nos "Equipamentos"

Escolha o Equipamento desejado e faça o Login:

| Historica    | IP            | Porta |
|--------------|---------------|-------|
| CONTROL ID 1 | 192.168.1.130 | 80    |
| CONTROL ID 2 | 192.168.1.131 | 80    |

Escolha qual a função a executar NO EQUIPAMENTO MARCADO

Cadastrar ID/Usuário Excluir ID/Usuário

Capturar Biometria(s) (Pode-se capturar + de uma Biometria.)

Bo de Pânico

Recolher & Salva BIO(s) Transferir Biometria(s)

Transferir Cartão Excluir Cartão

Escolha o Equipamento.

2 Pressione em LOGIN.

3 Pressione em Transferir Cartão.

EXC  
Observação

Neste Botão você EXCLUI o Cartão cadastrado para o usuário no equipamento marcado.

Repita a mesma Operação (2º.) acima "PARA CADA EQUIPAMENTO" DA LISTA.

CASO não tenha impresso os numeros do cartão, passe em qualquer Leitora que aparecerá no programa na tela Principal "JÁ A SERIAL CONVERTIDA" \*\*.